II. BILANS MOCY ORAZ OBLICZENIA LINII ZASILAJĄCYCH

Lp	Nazwa grupy odbioru	Nr.toru lub rozdz.	Moc zainst. wszyst. odbiorn	Współczynniki obliczeniowe			Zapotrzebowana moc obliczeniowa			Prąd obl.	Prąd zabezp wyłącz.	Prąd nastawy	Typ Kabla	Obc Kabla	Dł.	Spad nap.
			Pi (kW)	Kz	cos φ	tg φ	P (kW)	Q (kvar)	S (kVA)	I_B [A]	I_N [A]	I_T [A]	-	I_{dd} [A]	[m}	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Tablica TE1															
1	Tablica TAk (aneksu kuchennego)	TE1	13,4	0,4	0,95	0,33	5,4	1,8	5,7	8,1	25	-	YDYżo 5x10	42	22	0,1
2	Oświetlenie wewnętrzne	-	3,1	0,8	0,92	0,43	2,5	1,1	-							
3	Urządzenia multimedialne	-	7,9	0,4	0,92	0,43	3,2	1,4	-							
4	Gniazda ogólne	-	1,0	0,1	0,92	0,43	0,1	0,0	-							
5	Wentylacja i klimatyzacja	-	10,3	0,7	0,85	0,53	7,2	3,8	-							
6																
7	Razem tablica TE1	TE	35,7	0,52	0,92	0,44	18,4	8,1	20,1	28,9	40	-	YLYżo 5x16	56	35	0,5

Opracował :
mgr inż. *Jacek Łuczak*
Wa-87/02